

SC-5 MINI-MIX MIC / LINE MIXER



Úvod

SC-5 je dvoukanálový mixér pro michání 1/4" signálu jako bezdrátového mikrofonu a stereo RCA signálu jako CD přehrávače. SC-5 má dostatek výstupu pro přímé řízení zesilovače a je ideální pro audio/video a aerobik instruktáže.

Popis

Kanál 1 : 1/4" nesymetrický jack pro příjem line nebo signálu z hudebních nástrojů.

Kanál 2 : Stereo RCA vstup pro příjem line signálů. Tyto dva signály jsou spojeny v jeden mono signál.

Kanál 1 Hlasitost: Ovládá hladinu výstupu kanálu 1.

Kanál 2 Hlasitost: Ovládá hladinu výstupu kanálu 2.

Line výstupy: Stereo RCA pro připojení line-in zařízení jako je mixážní pult, nebo zesilovač.

Napájení: Používá 12 VDC napájení.

Specifikace

Kanál 1 Max Gain:	32 dB
Kanál 2 Max Gain:	20 dB
Kanál 1 Vstupní Impedance:	10 K Ω
Kanál 2 Vstupní Impedance:	20 K Ω
Výstupní Impedance:	50 Ω
Napájení:	12VDC 100mA (typické)
Rozměry (DxŠxV):	113 x 73 x 40 mm
Hmotnost:	450 g